

Drucken unter MacOS Big Sur

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie einen Drucker über den Print-Server des Rechenzentrums unter MacOS einbinden. Die Einrichtung in der Dokumentation wird exemplarisch an einem Drucker im RZ mit dem Namen "\print.rz.tu-clausthal.de\rz-r124-mfp-color" durchgeführt.

1. Voraussetzungen

- Laden Sie sich die PPD/Treiber Datei von der Hersteller-Webseite herunter und installieren Sie diese.
- Wenn Sie von außerhalb des Hochschulnetzes auf den Print-Server des Rechenzentrums zugreifen möchten, bauen Sie bitte als erstes eine VPN-Verbindung auf. Falls Sie den VPN-Client noch nicht installiert haben hilft Ihnen diese Anleitung weiter

2. Installation

• Öffnen Sie die Systemeinstellungen auf Ihrem Mac. Anschließend wählen Sie "Drucker und Scanner".

Allgemein Schreibtisch & Dock & Mission Siri Spotlight Sprache & Region	1
Allgemein Schreibtisch & Dock & Mission Siri Spotlight Sprache & Region	
	Mitteilunger
Internet- Wallet & Touch ID Benutzer & Bedienungs- Bildschirmzeit Erweiterungen accounts Apple Pay Gruppen hilfen	Sicherheit & Datenschutz
Software- Netzwerk Bluetooth Ton Drucker & Tastatur Trackpad Scanner	Maus
💻 💽 🛶 🚱 💽	~
Monitore Sidecar Batterie Datum & Freigaben Time Startvolume Uhrzeit Machine	Profile

• Klicken Sie nun auf das "+" um einen neuen Drucker hinzuzufügen.

••• < > :::: Dr	ucker & Scanner	Q Suchen		
	Es sind kein Klicke auf "Hinzufügen" (+),	e Drucker verfügbar. um einen Drucker zu konfigurieren.		
.	Standarddrucker:	Zuletzt verwendeter Drucker		
	Standard-Papierformat:	DIN A4	?	

• In dem sich nun öffnenden Fenster muss zunächst eine Einstellung hinzugefügt werden. Machen Sie dazu einen Rechtsklick in dem freien Raum neben der Symbolleiste und wählen dann "Symbolleiste anpassen …".

	Ē		Symbol und Text ✔ Nur Symbol
Q Suchen			Nur Text
Name		~ Тур	Kleine Symbole verwende
			Symbolleiste anpassen
Name:			
Standort:			
Verwenden:			0

• Ziehen Sie die Option "Erweitert" nun einfach nach oben in die Leiste, um diese hinzuzufügen.

000	Drucker h	inzufügen	
	G		Λ
Bewege deine Favoriten in	die Symbolleiste		្រ
Windows	⊕ ₽	Standard	©© Erweitert
Zwischenraum			
oder bewege den Standa	ardsatz in die Symb	olleiste.	
Standard IP Windows			
Anzeigen Nur Symbol	🕄 🗌 Kleine S	ymbole verwenden	Fertig

- Nun in der neuen Option "Erweitert" wählen Sie die folgenden Einstellungen.
 - Typ: "Windows printer via spools"
 - Gerät: "Anderes Gerät"
 - URL: "print.rz.tu-clausthal.de/<namedesdruckers>**?encryption=no**", z.B. "print.rz.tu-clausthal.de/rz-r124-mfp-color**?encryption=no**"
- Name und Standort können beliebig benannt werden.
- Wählen Sie nun unter "Verwenden": "Wähle einen Treiber …".

macos5

		-	Drucker h	ninzufüge	n			
		Ē		Ē	©@			
Typ:	Win	dows printer	via spools	s		0		
Gerät:	And	eres Gerät				0		
URL:	URL: smb://print.rz.tu-clausthal.de/rz-r124-mfp-color?encryption=no							
Na	ame:	rz-124-mfp-	color					
Stand	dort:	Raum 124 Re	echenzent	trum				
Verwen	den:	Wähle einer	n Treiber .			0		

• Klicken Sie nun auf "Software auswählen ...".

						zuruge			
			ē)	Ē	(90	
Typ:	Wind	lows p	rinter via	a spool	SS				0
Gerät:	And	res G	erät						6
Ocrat.	Alla	103 00	ciat						<u> </u>
N	ame:	rz-r12	4-mfp-c	olor					
N	ame: dort:	rz-r12 Raum	4-mfp-c 124 Rec	olor	ntrum				
N: Stan Verwen	ame: dort: nden	rz-r12 Raum / Wäh	4-mfp-c 124 Rec le einen	olor henzer Treiber	ntrum				
N: Stan Verwen	ame: dort: nden	rz-r12 Raum / Wäh RICC	4-mfp-c 124 Rec le einen DH SP C	olor henzer Treiber 361SFN	ntrum r	5			
N: Stan Verwen	ame: dort: nden	rz-r12 Raum / Wäh RICC	4-mfp-c 124 Rec le einen DH SP C omatisch	olor henzer Treiber 361SFN	trum w PS	5			
N: Stan Verwen	ame: dort: nden	rz-r12 Raum / Wäh RICC Auto Allge	4-mfp-c 124 Rec le einen DH SP C omatisch emeiner	olor henzer Treiber 361SFN PostSc	trum w PS) Drucker			
N: Stan Verwen	ame: dort: nden	rz-r12 Raum / Wäh RICC Auto Allge	4-mfp-c 124 Rec le einen DH SP C omatisch emeiner emeiner	olor henzer Treiber 361SFN PostSc PCL-Dr	ntrum w PS ript-E	3 Drucker r			
N: Stan Verwen	ame: dort: nden	rz-r12 Raum / Wäh RICC Auto Allge Soft	4-mfp-c 124 Rec le einen DH SP C omatisch emeiner emeiner ware aus	olor henzer Treiber 361SFN PostSc PCL-Dr swähler	ntrum w PS ript-D rucke) Drucker r			

• Aus der Liste wählen Sie nun das Modell des Druckers, den Sie installieren möchten.

	Q Filter
RICOH SP 8400DN PS	
RICOH SP C340DN PS	
RICOH SP C342DN PS	
RICOH SP C352DN PS	
RICOH SP C360DNw PS	
RICOH SP C360SFNw PS	
RICOH SP C360SNw PS	
RICOH SP C361SFNw PS	
RICOH SP C435DN PS	
RICOH SP C440DN PS	
RICOH SP C840DN PS	
RICOH SP C842DN PS	
	Abbrechen OK

• Wenn nun alle Einstellungen passen, klicken Sie auf "Hinzufügen".

•			Drucker	r hinzufüg	en			
		ē		Ē	00			
Тур:	Wind	ows printer vi	a spools	s				0
Gerät:	Ande	res Gerät						0
URL:	smb://	/print.rz.tu-cla	austhal.d	e/rz-r124-	mfp-colo	r		
N	ame:	rz-r124-mfp-o	color					
Stan	dort:	Raum 124 Red	chenzent	rum				
Verwer	iden:	RICOH SP C3	361SFNw	PS				0
							Hinzufüg	aen

 Sie können den Drucker nun in einer beliebigen Software zum Drucken auswählen. Wenn Sie das erste Mal drucken, werden Sie aufgefordert Ihre Nutzerdaten einzugeben. Wählen Sie hier "Registrierter Benutzer" und geben dann Ihren TUC-User (z.B. mmu19) und Ihr TUC-Kennwort ein. Wenn gewünscht, können Sie auch das Passwort im Schlüsselbund speichern lassen, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.

-	Gib Name und Passwort für den Drucker "rz-r124- mfp-color" ein.
_	Verbinden als: 🔕 Registrierter Benutzer
	Eine Apple-ID verwenden
	Name: <tuc-user></tuc-user>
	Passwort:
	Passwort im Schlüsselbund sichern
	Abbrechen OK

MacOS X, [studierende], [mitarbeitende]

Direkt-Link: https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=infrastruktur:drucken:drucken-macosx Letzte Aktualisierung: 12:20 25. May 2023	
--	--